

HP LaserJet Pro M125 MFP-Serie



Erfüllen Sie Ihre Anforderungen im Büroalltag.

Dieser erschwingliche HP LaserJet Pro MFP ist einfach zu installieren und liefert gestochen scharfe Dokumente. Drucken, kopieren und scannen Sie mit einem einzigen, kompakten Gerät, das auch in kleinen Büros Platz findet.

Drucken/Kopieren/Scannen
Drucken/kopieren bis zu 20 S/min
128 MB RAM, 600-MHz-Prozessor
1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX
Bis zu 600 x 600 dpi (mit HP FastRes 1200)



Erweitern Sie die Druckoptionen.

- Halten Sie Schritt mit dem Tempo der Business-Welt: Drucken und kopieren Sie bis zu 20 Seiten/Min.
- Ausgabe der ersten Seite in nur 9,5 Sekunden.

Drucken Sie, wo Sie möchten.

- Mit Apple® AirPrint™ drucken Sie von nahezu überall – via Smartphone, Tablet oder PC.¹
- Mit Wireless Direct Printing drucken Sie ganz einfach von mobilen Geräten – ohne Netzwerk.²
- Verbinden Sie Ihren MFP über den integrierten Hi-Speed USB 2.0-Anschluss direkt mit einem PC oder Netbook.

Die Lösung fürs Wesentliche.

- Erledigen Sie Aufgaben schneller und erfolgreicher – mit einem MFP, der in hohem Tempo druckt, kopiert und scannt.
- Für eine schnelle Inbetriebnahme sorgt HP Smart Install – keine CD erforderlich.³
- Kopieren Sie ganz einfach beide Seiten eines Ausweises oder eines anderen Dokuments auf eine einzige Seite.⁴
- Problemlose Steuerung – über das anwenderfreundliche, intuitive Bedienfeld können Sie sofort drucken.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Technische Daten

Drucktechnologie	Laser
Funktionen	Drucken/Kopieren/Scannen
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 S./Min. ISO Schwarz (A4) Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen erster Satz von Testdokumenten. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.
Standardkonnektivität	CZ172A: Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle; CZ173A: Hi-Speed USB 2.0 Anschluss; integrierter Fast Ethernet 10/100Base-TX-Netzwerkanschluss; Wireless 802.11b/g/n;
Wireless-Funktionalität	CZ172A: Nein; CZ173A: Ja, WiFi 802.11b/g/n integriert;
Funktion für mobiles Drucken	CZ172A: Nein; CZ173A: HP ePrint, Wireless-Direktdruck, Apple AirPrint™;
Netzwerkfunktionen	CZ172A: Nicht verfügbar; CZ173A: Über integrierte 10/100Base-TX-Netzwerkfunktion;
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CZ172A: Nicht verfügbar; CZ173A: Über integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router; Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv1, HTTP;
Druckmedienverarbeitung	Papierführungskapazität: Bis zu 150 Blatt Ausgabefachkapazität: Bis zu 100 Blatt, Bis zu 10 Briefumschläge Maximal: Bis zu 100 Blatt Duplex-Druck: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)
Zeit für Ausgabe der ersten Seite	Nur 9,5 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit)
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 8.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250 bis 2.000
Druckersprachen	PCLm/PCLmS
Druckfunktionen	Direktdruck unterstützt: CZ172A: Drucken über USB; CZ173A: Drucken über USB; Wireless-Direktdruck;
Druckbereich	Druckränder: Oben: 2 mm; Unten: 5 mm; Links: 3 mm; Rechts: 4 mm; Maximaler Druckbereich: 209 x 349 mm
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi Schwarzweiß
Arbeitsspeicher	128 MB
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	CZ172A: HP Smart Install, HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: Smart Install, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless-Direktdruck, Embedded Web Server;
Kopiereinstellungen	Anzahl der Kopien; heller/dunkler; Verkleinerung/Vergrößerung; Optimieren (Entwurf, Text, gemischt, Bild); Papierformat; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 400 x 600 dpi
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 20 Kop./Min. Schwarz (A4)
Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren	Mehrfachkopien – bis zu 99; Verkleinerung/Vergrößerung von 25 bis 400 %; Kontrast (heller/dunkler); Auflösung (Kopierqualität)
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Flachbett; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) oder Device Stage (Windows 7, Windows 8); TWAIN-kompatible oder WIA-kompatible Software; Twain-Version: Version 1.9; Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Nein; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 dpi
Scangeschwindigkeit	Bis zu 7 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 5 S./Min. (Farbe)
Bittiefe / Graustufen	24 Bit/ 256
Scanbereich	Max. Medienformat: 216 x 297 mm
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail über HP Software; Scannen in Anwendung über HP Software; Scannen in Datei über HP Software;
Scan-Dateiformat	Windows-Scansoftware unterstützt diese Dateiformate: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Mac-Scansoftware unterstützt diese Dateiformate: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Druckerverwaltung	HP Device Toolbox; Status-Warnmeldungen (Standardinstallation)
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver mit Kennwortschutz; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Kennwortänderung für SNMPv1 Community
Bedienfeld	CZ172A: Zweistelliges numerisches LED-Display; Tasten (nach oben, nach unten, Abbrechen, Setup, Kopieren, Ein/Aus); 7 LED-Anzeigen (Bereit, Achtung, Toner, Kopien, dunkler/heller, Verkleinern/Vergrößern, Ein/Aus); CZ173A: 2-zeiliges LCD; Tasten (Nach oben, Nach unten, OK, Abbrechen, Zurück, Setup, Anzahl Kopien, Dunkel/Hell, Schwarzweiß, Kopiermenü, ePrint, Wireless, Ein-/ausschalten); 4 LED-Anzeigen (Achtung, Bereit, Ein/Aus, Wireless);

Lieferumfang	CZ172A: HP LaserJet Pro M125a MFP; vorinstallierte HP LaserJet Starterkartusche schwarz (ca. 700 Seiten); Installationsanleitung; Kurzanleitung; Benutzerhandbuch; Support-Flyer; Garantieinformationen; Druckersoftware und Dokumentation auf CD; Netzkabel; CZ173A: HP LaserJet Pro M125nw MFP; Starter-Tonerkartusche HP LaserJet Schwarz vorinstalliert (ca. 700 Seiten); Installationsanleitung, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch, Support-Flyer, Garantiehandbuch; Druckersoftware und -dokumentation auf CD; Netzkabel; USB-Kabel;
Zubehör	CF283A HP 83A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 1500 Seiten
Mitgelieferte Software	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS Druckertreiber, HP WIA Scannertreiber, HP TWAIN Scannertreiber, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS Druckertreiber, HP Scan, HP Konfigurationsassistent, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit); 200 MB freier Festplattenspeicher (CD und Internetpaket); 400 MB freier Festplattenspeicher (Smart Install); 512 MB RAM installiert; CD-ROM/DVD oder Internet; USB- oder Netzwerkanschluss Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4-, G5- oder Intel® Core™-Prozessor; 500 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM/DVD-ROM oder Internet; USB- oder Netzwerkanschluss
Kompatible Betriebssysteme	Vollständige Softwareinstallation unterstützt unter: Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit); nur Treiberinstallation unterstützt unter: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 Bit/64 Bit) (SP1 oder höher); Mac OS X v10.6.8 oder höher; Linux: Bitte überprüfen Sie den Linux-Onlinesupport unter hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Mediengewicht	Zuführung 1: 60 bis 163 g/m²
Druckmedientypen	Papier (Normalpapier, Laserpapier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Postkarten
Druckmedienformate	A4; A5; Briefumschläge (ISO, DL, C5, B5); Postkarten (UIS Single und Double); Individuell: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Druckerabmessungen (B x T x H)	420 x 365 x 254 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	497 x 332 x 350 mm
Druckergewicht	8,0 kg
Paketgewicht	10,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Datenspeicher	Temperatur: -20 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,1 B(A)
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energieverbrauch: 465 Watt (Drucken), 110 Watt (Kopieren), 2,2 Watt (Bereitschaftsmodus) 0,7 Watt (Ruhemodus/Auto-Off), 0,2 Watt (manuell ausgeschaltet) Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer: 0,502 kWh/Woche
Prüfzeichen	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 – Klasse B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC-Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMV-Richtlinie 2004/108/EG (Europa), andere EMV-Zulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder.
Sicherheitszertifikate	IEC 60950-1:2005 +A1 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (IE), IEC 60825-1:2007, GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1:2007 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät), Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa), andere Sicherheitszulassungen gemäß den Erfordernissen der einzelnen Länder.
ENERGY STAR	Ja
Herkunftsland	Hergestellt in China
Garantie	CZ172A: 1 Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.; CZ173A: 1 Jahr Herstellergarantie. Die Garantie kann – je nach gesetzlichen Vorgaben im jeweiligen Land – variieren. Näheres zu den HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter hp.com/support ;
Service und Support	UH757E HP Care Pack, 3 Jahre, mit Austauschservice am nächsten Tag für LaserJet Drucker UH761E HP Care Pack, 3 Jahre, mit Standardaustausch für LaserJet Drucker. (UH757E: Nur Deutschland, Österreich, Schweiz, Baltikum, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn. UH761E: Alle EMEA-Länder).

¹ Nur verfügbar im M125rnw. Unterstützt OS X® Lion, OS X Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad® (alle Modelle), iPhone® (3GS oder neuere Modelle) und iPod touch® (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit den AirPrint-fähigen Druckern von HP. Der Drucker muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie das OS X oder iOS Gerät. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und vom Abstand zum Zugangspunkt. OS X, iPad, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple® Inc. AirPrint™ und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple® Inc.

² Nur verfügbar im M125rnw. Zur Nutzung von HP Wireless Direct sind möglicherweise eine App oder ein Treiber erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter hpconnected.com. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und vom Abstand zum Zugangspunkt.

³ HP Smart Install funktioniert nur unter Microsoft® Windows®.

⁴ Nur verfügbar im M125nw.



<http://www.hp.com/de>

